

راهنما متقاضیان انشعاب برق آمپری

۶ انشعاب به بالا (تکفاز و سه فاز)

تعداد فوق مجموع انشعابات جدید و موجود می باشد

نوع تابلو: تابلو فلزی دیواری



متقاضی محترم

- واگذاری انشعاب برق درخواستی شما، مستلزم تایید "کارشناس بازدید" این شرکت بوده که پس از تکمیل بنا (پایان سفت کاری و ابتدای نازک کاری) و اجرای بندهای این راهنما توسط جنابعالی، فراهم می گردد
- پیروی گام به گام از این راهنما و آماده سازی محل نصب جعبه کنتور قبل از حضور "کارشناس بازدید"، سبب تسریع در فرایند واگذاری انشعاب می گردد، بنابراین خواهشمند است به دقت این راهنما را مطالعه و پیاده سازی نمایید
- تاریخ و حدود ساعت مراجعه "کارشناس بازدید" به منظور حضور جنابعالی یا نماینده مطلع در محل، روز قبل از بازدید از طریق پیامک به اطلاع شما خواهد رسید.

۱- آماده سازی محل نصب جعبه کنتور

- ۱-۱- محل نصب جعبه کنتور، الزاما در نزدیکترین محل به درب ورودی ساختمان و پایه شبکه برق (تیر برق) و ترجیحا سمت درب نفر رو (قبل از کنتورهای گاز یا دیوار روبروی کنتورهای گاز)، با رعایت فاصله ۵۰ سانتیمتر از این کنتورها می باشد.



شکل ۱: موقعیت نصب تابلو کنتور فلزی

۱-۲- محل نصب جعبه کنتور و لوله سردرب (در منازل مسکونی شمالی) باید با مصالح ساختمانی مناسب و مورد تایید، با ضخامت حداقل ۱۰ سانتیمتر زیر سازی شود

✓ نمونه مصالح ساختمانی مورد تایید : آجر گری با آستر سیمان یا گچ - کاشی، سرامیک یا سنگ ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی مستحکم

❖ نمونه مصالح ساختمانی غیر مجاز : بلوکه های سفالی - پنل های گچی و چوبی - دیوارهای کاذب

تبصره : در ساختمان های جنوبی، نصب یک تکه لوله پی وی سی سایز ۶۳ میلیمتر در گوشه بالایی درب ورودی و در سمت نصب جعبه کنتور، توسط متقاضی الزامی است. طول این لوله متناسب با قطر دیوار بوده و کاربرد آن، عبور کابل از بیرون به داخل منزل می باشد.



شکل ۲ : موقعیت نصب لوله پی وی سی به قطر ۶۳ میلیمتر

۱-۳- تابلو کنتورها بصورت پیش فرض "خروجی از پایین" هستند، مگر در مواردی که متقاضی درخواست تابلو بصورت "خروجی از بالا" را داشته باشد. بنابراین تمهیدات لازم در خصوص موقعیت کابل های خروجی از تابلو پیش بینی گردد

۱-۴- تابلوهای "خروجی از بالا" صرفا برای نصب در فضای مسقف (مانند پارکینگ ساختمان های جنوبی) مورد تایید می باشند و نصب آنها در فضای آزاد غیرمجاز است.

۱-۵- در صورتی که تعداد انشعاب درخواستی، بیش از ۱۸ انشعاب تکفاز (یا بیش از ۶ انشعاب سه فاز) باشد، دو عدد تابلو نصب می گردد. در این حالت ابعاد زیر سازی تابلو در شکل ۱ برابر با ۱۲۵ در ۲۳۰ سانتیمتر خواهد بود.

۲- سیستم اتصال زمین

۱-۲- واگذاری هر گونه انشعاب برق، منوط به اجرای سیستم اتصال زمین (ارت) توسط پیمانکار مجاز می باشد

۲-۲- در این خصوص اخذ تأییدیه لازم از مهندس ناظر برق و ارسال نسخه آن از سازمان نظام مهندسی به شرکت توزیع برق الزامی می باشد

۳- توجه

۳-۱- در صورت آماده نبودن هر یک از شرایط فوق در زمان حضور "کارشناس بازدید"، کافی است پس از رفع نقایص اعلام شده با کارشناس بازدید هماهنگ و "درخواست بازدید مجدد" ثبت نمایید.

۳-۲- پس از تکمیل تمام موارد فوق و تایید "کارشناس بازدید"، سایر مراحل (واریز هزینه انشعاب برق، خرید تابلو کنتور، و ...) از طریق پیامک اطلاع رسانی می گردد.